AASTRA 6753


Français




Rappel du dernier numéro composé (Bis) - Appel du numéro affiché.


Accès à la programmation des touches et réglages du poste : mélodie (touches **1** à **8**) / contraste afficheur(+)ou(-)


1 appui : appel par le nom
2 appuis : numéros abrégés (**0** à **9**)
3 appuis : appels reçus (puis + pour les appels suivants)
Si appels en absence : accès à la liste des appels non répondus.




- Accès à la numérotation en cours de communication (appel 2e correspondant par exemple).
- Accès direct à la messagerie, poste au repos.


Selon mode utilisé :
- réglage du volume d'écoute du combiné / du haut-parleur / de la sonnerie / des bip touches (au repos par touche -).
- Consultation prénom et numéro en mode appel par le nom.


- Mettre fin à une conversation.
- Sortir d'une programmation sans validation et revenir poste au repos.
- Coupure sonnerie.


Activer/désactiver le haut-parleur en cours de conversation (le voyant associé s'allume/s'éteint).


- Couper le microphone afin que le correspondant n'entende plus la conversation (le voyant associé s'allume).


6 touches programmables et voyants associés pour mémoriser les numéros ou les fonctions les plus souvent utilisés.
- voyant éteint : ligne libre/fonction désactivée
- voyant allumé fixe : appel en cours ou fonction activée
- voyant clignotant rapidement :correspondant en attente
- voyant clignotant lentement : appel entrant.

Les 4 premières touches, associées aux libellés présents sur les étiquettes, sont utilisées lors d'appel par le nom : le voyant associé à la touche s'allume alors selon la disponibilité de la touche.

L1 L2 Touches programmables supplémentaires.

Un voyant message en haut à droite signale les appels entrants, les appels non répondus et la présence de message(s) dans la boîte vocale.

Appel d'un correspondant (1)
- Interne : **Numéro**
- Externe : **0** ou ☐ **+ Numéro**
- Opératrice : **9** ou ☐
- Appuyer sur une touche programmée avec numéro
- Rappeler le dernier numéro composé : (à la réponse du client décrocher le combiné).

Appel par le nom (poste au repos)
Numérotation à partir des noms enregistrés dans l'annuaire d'entreprise :
1. Appuyer sur
2. Saisir les 2 premières lettres du nom au minimum avec les touches numériques du clavier (p.ex. appuyer 2x la touche 6 pour la lettre N; 1x la touche 2 pour A ...)
   - Utiliser la touche marquée GOMME ← pour corriger et la touche CONSULT/SUIVANT ↓ pour afficher le premier nom.
   - Utiliser les touches CONSULT/SUIVANT ↓ ou PRÉCÉDENT ↑ pour afficher les noms suivants ou précédents.
   - Utiliser la touche CORRIGER pour modifier la saisie.
3. Appuyer sur pour lancer l'appel. A la réponse du correspondant, décrocher le combiné.

Note : la recherche effectuée par appui sur la touche affiche le nom suivant ; dans le cas d'un nom unique, l'appel est lancé.

Personnalisation des touches programmables
1. Appuyer sur et sélectionner une touche.
2. Programmer :
   - un numéro : appuyer sur **1 + Numéro**
   - une série de code (accès boîte vocale) : appuyer sur **3 + série de codes** (n° B. Voc.+ # + code + #)
   - la supervision d'un autre poste(2) : appuyer sur **4 + numéro de poste**
   - un service (2) : appuyer sur **8 + séquence service**
   - effacer une programmation : appuyer sur **0**
3. Valider la saisie en appuyant sur .

Numéros abrégés personnels [1]
- Programmer un numéro abrégé personnel :
  1. Appuyer sur ***51**
  2. Sélectionner le numéro abrégé **0** à **9**
  3. Saisir le numéro à mémoriser **Numéro**
- Appeler un numéro abrégé personnel : (2x) **+ 0** à **9**
- Annuler un numéro abrégé personnel : **#51 + 0** à **9.**

Rappel automatique[2]
Le correspondant appelé est occupé ou ne répond pas :
- Activer R + **5.**
  le poste sonnera au prochain raccrochage du correspondant.
- Désactiver **# 5 0** ou

Renvoyer les appels [2]
- Renvoi vers un poste interne :
  - immédiat ***2 1 + Numéro** ou
  - sur non réponse ***2 2 + Numéro** ou
  - sur occupation ***2 3 + Numéro** ou
- Renvoi vers la boîte vocale :
  - immédiat ***25** + **Numéro** ou
  - sur non réponse ***26 + Numéro** ou
  - sur occupation ***27** + **Numéro** ou
- Annuler tous les renvois : **# 20** ou

Transfert pendant une communication
1. Appuyer sur R **+ Numéro**
   (ou touche programmée ou n° abrégé)
2. Raccrocher le combiné.

Attente
- Mettre un correspondant en attente R
- Reprendre un correspondant en attente R + **1** ou

Va-et-vient
- Appeler un second correspondant R + Numéro.
- Répondre à un second appel externe *(bip d'appel)* R + ***10** ou
- Passer d'un correspondant à l'autre R + **2** ou

Conférence *(après appel du second correspondant)*
- Etablir une conférence à 3 R + **3** ou
- Libérer un des correspondants R + **1** ou
- Quitter la conférence Raccrocher

Journal des appels reçus
- Consulter les nouveaux appels non répondus *(lorsque le voyant message clignote).*
- Consulter le journal des appels reçus + appuis successifs sur
- Appeler le correspondant visualisé A la réponse du correspondant, décrocher le combiné

Fonction Agenda
- Programmer un rendez-vous ***5 5 ou** (puis entrer l'heure et les minutes) hhmm.
- Annuler un rendez-vous **# 5 5 + hhmm ou**

Note : les codes standards d'accès aux diverses fonctions peuvent être éventuellement personnalisés par l'administrateur. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à renseigner dans les espaces réservés ( ).

1) *Selon la version du système associé, décrocher le combiné avant d'engager l'action.*
(2) *Selon programmation effectuée par l'exploitant système.*

Note : les caractéristiques et fonctions présentées dans ce document sont complétées et détaillées dans le Guide utilisateur, accessible sur notre site web : http://www.aastra.com.

Désignation du document
Aide mémoire Aastra 6753
Référence : AMT/PUD/TR/0017/1/1/FR